


# TeSys kontaktori


Model K kontaktori i kontaktori za promenu smera  
upravljanje motorima do 7.5 kW na 415 V u kategoriji AC-3  
Upravljačko kolo: AC



LC1-K0610●●



LC1-K0610●●



LC2-K0610●●

## 3-polni kontaktori

- Ugradnja na 35 mm  $\tau$  šinu ili učvršćenje  $\varnothing$  4 mm vijcima.

Priključak	Nazivna struja pri 440 V	Standardna snaga 3-faznog motora 50/60 Hz	Pomoćni kontakti	Osnovna referenca. Dodati oznaku za upravljački napon kalema (1)	Težina
		220 V 380 V 440/500 V 230 V 415 V 660/690 V			
<b>A</b>	<b>kW</b>	<b>kW</b>	<b>kW</b>		<b>kg</b>

### Za standardne aplikacije

Vijčani	6	1.5	2.2	3	1	–	LC1-K0610●●	0.180
					–	1	LC1-K0601●●	0.180
	9	2.2	4	4	1	–	LC1-K0910●●	0.180
					–	1	LC1-K0901●●	0.180
	12	3	5.5	4 (> 440) 5.5 (440)	1	–	LC1-K1210●●	0.180
					–	1	LC1-K1201●●	0.180
	16	4	7.5	4 (> 440) 5.5 (440)	1	–	LC1-K1610●●	0.180
					–	1	LC1-K1601●●	0.180
Opružni	6	1.5	2.2	3	1	–	LC1-K06103●●	0.165
					–	1	LC1-K06013●●	0.165
	9	2.2	4	4	1	–	LC1-K09103●●	0.165
					–	1	LC1-K09013●●	0.165
	12	3	5.5	4 (> 440) 5.5 (440)	1	–	LC1-K12103●●	0.165
					–	1	LC1-K12013●●	0.165

## 3-polni kontaktori za promenu smera

- Integrisana mehanička blokada.  
- Spojiti kontakte električne blokade.  
- Ožičeni glavni priključci.  
- Ugradnja na 35 mm  $\tau$  šinu ili učvršćenje  $\varnothing$  4 mm vijcima.

### Za standardne aplikacije

Vijčani	6	1.5	2.2	3	1	–	LC2-K0610●●	0.390
					–	1	LC2-K0601●●	0.390
	9	2.2	4	4	1	–	LC2-K0910●●	0.390
					–	1	LC2-K0901●●	0.390
	12	3	5.5	4 (> 440) 5.5 (440)	1	–	LC2-K1210●●	0.390
					–	1	LC2-K1201●●	0.390
	16	4	7.5	4 (> 440) 5.5 (440)	1	–	LC2-K1610●●	0.390
					–	1	LC2-K1601●●	0.390
Opružni	6	1.5	2.2	3	1	–	LC2-K06103●●	0.360
					–	1	LC2-K06013●●	0.360
	9	2.2	4	4	1	–	LC2-K09103●●	0.360
					–	1	LC2-K09013●●	0.360
	12	3	5.5	4 (> 440) 5.5 (440)	1	–	LC2-K12103●●	0.360
					–	1	LC2-K12013●●	0.360

(1) Upravljački napon kalema.

Kontaktori LC1-K i kontaktori za promenu smera LC2-K (0.8...1.15 Uc) (0.85...1.1 Uc)

Napon $\sim$ (V) 50/60 Hz	12	20	24	42	48	110	220/ 230	230	380/ 400	440
Oznaka	J7	Z7	B7	D7	E7	F7	M7	P7	Q7	R7

Prilikom naručivanja kontaktora sa integrisanim prigušnim modulom za napone do 230 V, dodati 2 u traženu oznaku.  
Na primer : J72


Ostale verzije Faston priključci ili priključak za štampane pločice, ostali upravljački naponi na upit.

# TeSys kontaktori

Model K kontaktori i kontaktori za promenu smeru  
upravljanje motorima do 5.5 kW na 415 V u kategoriji AC-3  
Upravljačko kolo: DC

## 3-polni kontaktori

- Ugradnja na 35 mm  $\square$  šinu ili učvršćenje  $\varnothing$  4 mm vijcima.

Priključak	Nazivna struja pri	Standardna snaga 3-faznog motora			Pomoćni kontakti	Osnovna referenca. Dodati oznaku za upravljački napon	Težina
	440 V	50/60 Hz				kalema (1)	
		220 V	380 V	440/500 V			
		230 V	415 V	660/690 V			
	<b>A</b>	<b>kW</b>	<b>kW</b>	<b>kW</b>			<b>kg</b>
<b>Vijčani</b>	<b>6</b>	1.5	2.2	3	1 –	LP1-K0610●●	0.225
					– 1	LP1-K0601●●	0.225
	<b>9</b>	2.2	4	4	1 –	LP1-K0910●●	0.225
					– 1	LP1-K0901●●	0.225
<b>12</b>	<b>3</b>	5.5	4 (> 440)	1 –	LP1-K1210●●	0.225	
			5.5 (440)	– 1	LP1-K1201●●	0.225	
	<b>6</b>	1.5	2.2	3	1 –	LP1-K06103●●	0.210
				– 1	LP1-K06013●●	0.210	
<b>9</b>	<b>2.2</b>	4	4	1 –	LP1-K09103●●	0.210	
				– 1	LP1-K09013●●	0.210	
	<b>3</b>	5.5	4 (> 440)	1 –	LP1-K12103●●	0.210	
			5.5 (440)	– 1	LP1-K12013●●	0.210	



LP1-K0610●●

## 3-polni kontaktori za promenu smeru

- Integrirana mehanička blokada.
- Spojiti kontakte električne blokade.
- Ožičeni glavni priključci.
- Ugradnja na 35 mm  $\square$  šinu ili učvršćenje  $\varnothing$  4 mm vijcima.

<b>Vijčani</b>	<b>6</b>	1.5	2.2	3	1 –	LP2-K0610●●	0.480
					– 1	LP2-K0601●●	0.480
	<b>9</b>	2.2	4	4	1 –	LP2-K0910●●	0.480
					– 1	LP2-K0901●●	0.480
<b>12</b>	<b>3</b>	5.5	4 (> 440)	1 –	LP2-K1210●●	0.480	
			5.5 (440)	– 1	LP2-K1201●●	0.480	
	<b>6</b>	1.5	2.2	3	1 –	LP2-K06103●●	0.480
				– 1	LP2-K06013●●	0.480	
<b>9</b>	<b>2.2</b>	4	4	1 –	LP2-K09103●●	0.480	
				– 1	LP2-K09013●●	0.480	
	<b>3</b>	5.5	4 (> 440)	1 –	LP2-K12103●●	0.480	
			5.5 (440)	– 1	LP2-K12013●●	0.480	



LP2-K0610●●

(1) Upravljački napon kalema

Kontaktori LP1-K i kontaktori za promenu smeru LP2-K (0.8...1.15 Uc)

Napon $\square$ (V)	12	20	24	48	110	220
Oznaka	JD	ZD	BD	ED	FD	MD

Za kontaktore sa integrisanim prigušnim modulom dodati 3 u traženu oznaku. Na primer : JD3

Ostale verzije

Faston priključci ili priključak za štampane pločice, ostali upravljački naponi na upit.